

Sauna Light Kit – Valokuitusetti

Sauna Light Kit valokuitusetillä luodaan saunaan tunnelmallinen ja tyylikäs valaistus. Valokuidun helppo asennettavuus ja erityisesti pieni tilan tarve luovat monia mahdollisuuksia perinteisen valaistusasennuksen sijaan. Voit valaista ääripintoja, korostaa yksityiskohtia sekä luoda efektejä. Sauna Light Kit valokuitusetti soveltuu saunan lisäksi useisiin käyttökohteisiin.

Käyttökohteita mm.

Saunat, keittiöt, kylpyhuoneet, kaapistot

Sauna Light Kit Valokuitusetti sisältää:

- Lasikuitunipun
- Projektorin 50 W / 12 V halogeenipolttimolla GU 5,3 kantaan
Mitat: 150 x 135 x 115 mm
- Elektronisen muuntajan 12 V / 230 V
- Virtajohdon europistokkeella
- Kuitupituudet:
 - Setti 1: 5 x 1,5m, 5 x 2m, 5 x 2,5m
 - Setti 2: 4 x 1,5m, 4 x 2m, 4 x 2,5m
 - Setti 3: 2 x 1,5m, 2 x 2m, 4 x 2,5m

Projektorin asentaminen

Valitse projektorille sopiva paikka. Kun valaiset saunaa, sijoita projektori löylyhuoneen ulkopuolelle. Huolehdi, että kuitunipun kuitupituudet riittävät haluamiisi kohtiin. Varmista, että projektorin ympärillä on tarpeeksi ilmatilaa, jotta ylikuumenemista ei tapahdu ja että huoltotoimenpiteet (lampun vaihto) ovat helposti tehtävissä. Projektoria ei saa missään tapauksessa peittää. Asenna projektori niin, että kuitupään ulostulo osoittaa joko sivulle tai alaspäin. Vältä pölyisiä asennuspaikkoja, sillä pöly voi vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen. Kiinnitä projektori ruuveilla asennusreikien kohdalta. Työnnä valokuitunipun yhteinen pää mahdollisimman syväälle projektoriin. Lukitse yhteinen pää lukitusruuvilla.

Kuitujen asentaminen

Valitse haluamasi valopisteiden paikat. Varmista, että kuitupituudet riittävät.

Merkitse haluamasi kohdat kuiduille ja poraa reiät joiden halkaisija on 3,5 mm. Kiinnitä kuitupisteet liimaamalla.

Valokuitukaapelit eivät tarvitse erillistä putkitusta, vaan ne voidaan vetää eristevallojen sekaan. Varmista, että valokuitukaapelit eivät jää puristuksiin tai taivu liian jyrkälle mutkalle (r = 15 mm). Käsittele valokuitukaapelia varovasti! Jos valokuitukaapeli vaurioituu, sen valonjohtokyky huononee. Kiinnitä valokuitukaapelit ja tee tarvittaessa koolauksiin uria, jotta panelointi onnistuu.

Huolto

Varmista, että projektori ei pölyynny. Vaihda halogeenipolttimo tarvittaessa. Puhdista kuitunipun yhteinen pää kostealla kankaalla joko polttimon vaihdon yhteydessä tai vähintään kerran vuodessa.